インタラクティブ PDF マニュアル

Aura Loop Dual セットアップガイド

Auracast TVイヤホンのセットアップ



付属の送信機を接続して低遅延テレビを聴く場合は、付属の 2 組のループ イヤフォンを使用するか、いずれかのペアを Bluetooth テレビと直接ペアリングします。

フィット、充電、電話の使用、Auracast 共有、プライベート ブロードキャスト、ファームウェア、トラブルシューティングについても説明します。

推奨
遅延を最小限にするには、付属の送信機を TV オーディオに接続します **出力**。このルートでは TV Bluetooth メニューを開かないでください。

Avantree Aura Loop Dual・日本語・2026年10月14日更新

目次

ここから開始	クイック スタート - リスニング パスの選択	2
キットのセットアップ	電源、テレビの接続、オーディオの設定、視聴	3
テレビ接続	Optical および AUX 接続の詳細	4
TV Bluetooth	イヤホンをテレビに直接接続します	5
毎日の使用	フィット、充電、電話の使用、通話	6
その他の機能	Auracast リスナー、ブロードキャスト名、プライバシー	7
クイック対処	6つの症状別解決策	8
リファレンス	インジケーターと 2 つのデバイスのファームウェア アップデート	9
サポート	公式リソースおよび連絡先オプション	10

目次の行全体を選択すると、その項目が開きます。

ここから開始

クイックスタート - リスニングパスを選択してください

推奨 - 低遅延
Aura Loop デュアル キットを使用する
TV -> 送信機 -> イヤホン 2 ペア

付属の両方のペアが自動的に接続されます。最高のリップシンクと信頼性。

音声遅延の増加
を接続 テレビに直接接続 Bluetooth
Bluetooth TV -> イヤホンをループ

オーディオ ケーブルがありません。テレビは Bluetooth
オーディオをサポートする必要があります。

1 電源
付属のUSB-Cケーブルで送信機を接続し、スライドしてONにします。ループイヤホンをオンにします。

2
推奨ルートでは、1 つの TV 出力: Optical または AUX / ヘッドフォンを使用します。

両方のケーブルの選択肢を参照
テレビ接続ページを開きます。

3 テレビの音声を設定する
Optical の場合、Optical / 外部スピーカーを選択し、デジタル オーディオ フォーマットを **PCM / ステレオ**.

4 聞く
キット ルートの場合、 **オレンジで点灯** は結合を意味します。付属の両方のイヤホンのペアをオンにして、各ペアを個別に調整します。ダイレクト TV Bluetooth の場合、 **青で点灯 / 紫で点灯** は接続されていることを意味します。

予想される
音声のある番組を再生し、徐々に音量を上げてください。

推奨ルート

Aura Loop デュアル キットを使用する

1 送信機の電源

1 テレビの近くに置きます。
2 付属の USB-C ケーブルを 5 V USB 電源に接続します。
3 電源スイッチをスライドしてONにします。

予想される
送信機の電源が入ります。

2 を選択してください TV オーディオ出力を 1 つ選択してください

印刷されたソケット ラベルと一致します。ケーブルは 1 本だけ使用してください。

接続を選択してください
Optical / AUX ページ全体を開きます。

3 テレビの音声を設定する

1 テレビのリモコンを使用して、[設定] -> [サウンド/オーディオ] を開きます。
2 Optical の場合、Optical / 外部スピーカーおよび PCM / ステレオを選択します。
3 AUX の場合、利用可能な場合はヘッドフォン / オーディオ出力を選択し、テレビの音量を上げます。

Optical 警告
を中断しないでください。 Dolby、DTS、Auto、または Bitstream は無音になる可能性があります。

4 両方のイヤホンのペアをオンにして聞いてください

1 付属の両方のイヤホンのペアをオンにします。
2 各 LED がオレンジ色に点灯するまで、送信機の近くに置いてください。
3 テレビの音声を再生し、各ペアの音量を個別に調整します。

成功
どちらのペアもオレンジ色で点灯し、クリアなテレビ音声を再生します。


光りませんか、または音が聞こえませんか?
電源ケーブルとオーディオ ケーブルを取り付け直します。送信機のオーディオ入力 LED が白色に点灯していることを確認し、クイック フィックスを開きます。

TV 接続

TV 接続を選択してください



光学式 - 推奨
透明のキャップを取り外します。 TV 光 / デジタル音声出力 -> 送信機光入力。
テレビ設定: Optical + PCM / ステレオ。



AUX / ヘッドフォン
TV ヘッドフォン / オーディオ出力 -> 送信機 AUX 入力。
テレビ設定: は TV 出力音量を上げます。 PCMは必要ありません。

TV ブランドのショートカット

Samsung 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**LG** 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**Sony** 正確な Optical + PCM パスを開きます。
TCL 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**Roku** 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**Hisense** 正確な Optical + PCM パスを開きます。
VIZIO 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**フィリップス** 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**パナソニック** 正確な Optical + PCM パスを開きます。
シャープ 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**記章** 正確な Optical + PCM パスを開きます。	**その他のテレビ ブランド** 正確な Optical + PCM パスを開きます。

HDMI ARC のサウンドバー?
Optical のセットアップを確認するときに、一時的にプラグを抜きます。 Aura Loop Dual はサウンドバーのパススルーを提供しません。

オプション ルート

を接続 テレビに直接接続 Bluetooth

始める前に
このルートは、テレビが Bluetooth
オーディオをサポートしている場合にのみ使用します。さらに遅延が予想されます。ペアリング中は、Aura Loop デュアル送信機をオフにしてください。

1 送信機をオフにします

ダイレクト TV ペアリングではイヤホンのみを使用します。

2 イヤホンをペアリング モードにする

1. イヤホンの電源をオンにします。
2. 手動ペアリング/再生ボタンを 3 秒間押し続けます。
3. LED が赤 + 青に点滅したら続行します。

ペアリング準備完了
赤+青点滅。

3 を選択します TV Bluetooth リストを開きます

TV Bluetooth オーディオ メニューを開き、 **Avantree Loop**.

4 テレビの音声を聞く

LED が青または紫に点灯するまで待ちます。番組を再生し、+/-で音量を調整します。

接続済み
青/紫の LED + TV サウンドの点灯。

音声が映像と一致しませんか?
Bluetooth TV
オーディオでは遅延が大きくなる場合があります。代わりに、提供された送信ルートを使用してください。

TV には Bluetooth オーディオがありませんか?
Aura Loop デュアル キットを Optical または AUX と使用します。

毎日の使用

フィット、充電、通話

イヤホンを快適かつ安全に保ちます

1. イヤーチップを選択
提供された各サイズを試してください。しっかり密閉できるサイズをご使用ください。

2. 挿入して回転します
しっかりと固定されるまでゆっくりと回転させます。無理強いしないでください。

3. 安定性イヤーフィンを追加
追加のサポートが必要な場合は、ソフトイヤフィンを使用してください。

フィット ガイド
図解付きのインストール ガイドを開きます。

EQモードを選ぶ

音声の再生中にイヤホンの電源ボタンを短く押します。押すたびに **バランス**, **音声明瞭 1**、または **音声明瞭 2**。音声が最も聞き取りやすいモードで止めます。

その他の音質調整
その他のEQ設定にはAvantree-Avantalkを使用します。

ドックまたは USB-C

充電端子を乾いた状態に保つ
イヤホンと充電ドックの端子を清潔で乾いた状態に保ちます。

1. イヤホンを充電ドックに置くか、USB-C (5 V、1 ～ 2.4 A) に接続します。
2. 赤の点灯は充電中を意味します。
3. 充電が完了すると、通常は約 2 時間後に LED が消灯します。
4. USB-C の充電後、プラグを抜くとイヤホンの電源が自動的にオンになります。

視聴時間
フル充電で最大 12 時間のリスニングが可能です。

テレビを見ながら通話

イヤホンを電話と送信機に接続したままにしてください。着信するとテレビの音声が自動的に一時停止されます。通話終了後、テレビの音声が再開されます。

電話および AURACAST

テレビの外でイヤフォンを使用する

1 電話またはコンピュータとのペアリング

1 イヤホンの電源をオンにします。

2 ペアリング/再生ボタンを 3 秒間押し続けます。

3 赤と青が点滅したら、 **Avantree Loop** 。

予想される
青/紫の点灯は、クラシック Bluetooth が接続されていることを意味します。

2 Auracast リスナーを追加

追加の互換性のある Avantree Auracast
デバイスは、電源を入れることで参加できます。他のブランドではコンパニオン
アプリが必要になる場合があります。

公式追加ガイド
確認済みの参加手順を開きます。

ブロードキャストに名前を付けるか、プライベートにします

始める前に
トランスミッターとイヤホンを更新します。テレビの音声が再生されていることを確認し、付属の灰色の USB データ ケーブルで送信機を接続します。

1 Avantree Updater -> 詳細を開きます。

2 希望のブロードキャスト名を入力します。

3 に設定します。 プライベート モードの場合、暗号化 -> 暗号化 (ユーザー定義)
を設定し、パスコードを入力します。

4 [サポートされている Avantree Rx と同期する] を有効にし、[設定の適用] を選択します。

5 適用する前にイヤホンを接続したままにしてください。

プライベート ブロードキャスト
パスコードを知っている機器だけが参加できます。

イヤホンが再接続しない場合
詳細設定で暗号化を「公開」に設定し、「設定を適用」を選びます。イヤホンが再接続するまで待ってから、プライベートモードの手順を繰り返します。

クイック対処

症状を選択してください

テレビの音が出ない
送信機の入力 LED が白色に点灯しないか、イヤホンが静かになります。

1. ケーブルが TV OUT ポートを使用し、送信機の入力と一致していることを確認します。
2. 音声付きのプログラムを再生します。
3. Optical の場合は、Optical 出力と PCM / ステレオを選択します。
4. AUX の場合、テレビの音量を上げます。

予想される内容: 送信機の音声入力 LED が白色に点灯します。イヤホンの LED がオレンジ色に点灯します。 ZXQ5QXZ設定の

携帯電話とペアリングまたは同期できない
Avantree Loop が見つからないか、LED が点滅し続けます。

1. イヤホンの電源をオンにします。
2. ペアリング/再生ボタンを 3 秒間押し続けます。
3. 赤+青の点滅を待ちます。
4. 電話機 Bluetooth リストを開き、Avantree Loop を選択します。

予想される内容: LED が青または紫に点灯します。

イヤホンが外れる、または不快感がある
フィット感が緩い、または圧迫感が生じます。

1. 別のサイズのイヤーチップを試してください。
2. 静かに回転させて安定した密閉状態にします。
3. ソフトスタビリティイヤーフィンを追加します。

予想される内容: 圧力や痛みのないしっかりとしたフィット感。

音が小さすぎる
音声が聞き取りにくいです。

1. AUX の場合は、テレビの音量を上げます。
2. イヤホンの + / - を使用します。
3. まだ音量が低い場合にのみ、送信機の音量ブーストをアクティブにします。

予想される内容:
歪みのないクリアなサウンド。厳しい場合はブーストをオフにしてください。

TV スピーカーとイヤホンを一緒に使用する
を選択します。両方の出力を同時に必要とします。

1. TV 設定で TV スピーカー + Optical または複数のオーディオ出力を探します。
2. 利用できるかどうかはテレビによって異なります。
3. Aura Loop デュアルはサウンドバー パススルーを提供しません。

予想される内容:
テレビが同時出力をサポートしている場合は、両方の出力が再生されます。

イヤフォンをリセットします
保存された接続をクリアする必要があります。

1. 公式記事で確認された工場出荷時設定へのリセット手順を使用してください。
2. ボタンの順序を推測しないでください。

予想される内容: イヤフォンは記載されているリセット状態に戻ります。

リファレンス

インジケーターとファームウェア

ライト	意味
赤+青点滅	クラシック Bluetooth ペアリング モード
青で点灯 / 紫で点灯	クラシック Bluetooth 接続済み
オレンジで点灯	Aura Loop デュアル Auracast トランスミッターに参加しました
赤で点灯	充電中
充電中はオフ	フル充電

フルボタンとインジケータ
完全な公式関数テーブルを開きます。

両方のデバイスを個別に更新します

1 - トランスミッター: Windows PC または Mac
Aura Loop ファームウェア ページから Avantree Updater をインストールします。 Aura Loop デュアル送信機を灰色の USB データ ケーブルで接続し、電源を入れて、[アップデートの確認] を選択し、完了するまで待ってから取り外します。

2 - イヤホン: Avantree-Avantalk アプリ
アプリをインストールし、Avantree Loop を電話とペアリングし、[デバイスの追加] -> [Avantree Loop] -> [接続] を選択し、更新プロンプトに従うか、歯車アイコン -> [今すぐ更新] を選択します。

Apple App Store	Google Play
iPhone版Avantree-Avantalkをダウンロードします。	Android版Avantree-Avantalkをダウンロードします。

5 ～ 10 分ほどお待ちください。トランスミッターのアップデート中は USB を接続したままにし、アプリが 100% に達するまでイヤホンを電話機の近くに置いておきます。

公式ヘルプ

ライブ ガイド、リソース、サポート

インタラクティブ ユーザー ガイド 現在のビデオ、セットアップの選択、およびアップデート。	**Aura Loop よくある質問** セットアップ、音が出ない、ペアリング、日常の使用方法を設定します。
音声ガイドなし TV オーディオの完全なトラブルシューティング。	**イヤーフィン フィット ガイド** イヤーフィンの取り付けの図解付き。
出荷時設定にリセット ループイヤホンのリセット手順を確認しました。	**サポートにお問い合わせください** Avantree から製品固有のヘルプを入手します。

Aura Loop Dual セットアップガイド
https://avantree.com/ja/pages/aura-loop-dual-interactive-user-guide

このパネルをスキャンまたは選択して、現在のオンライン ガイドを開きます。

適切なヘルプを入手

Aura Loop デュアル。テレビまたは電話のモデル、接続タイプ、LED パターン、スクリーンショットまたは写真を含めます。

推奨 - サポートチケットを送信してください
役立つ写真やスクリーンショットを添付してください。
サポート リクエストの開始

サポート担当者に相談してください。
電子メール: support@avantree.com
米国の電話: 800 232 2078